

A8-815 智能混音器



产品特点:

8 路智能混音通道;

标准外旋钮设计;

★NOMA 功能可根据使用通道的增多, 自动调整输出电平, 防止啸叫;

★可外接摄像联动主机实现视频跟踪功能;

★每路可单独设置优先权;

具有+48V 幻象供电开关;

★最多级联 15 台共 120 只话筒一起使用;

八组 XLR 平衡式 MIC 输入, 1 组 XLR 平衡式音频输出, 1 组 RCA 录音输出;

技术参数:

频率响应:	50 Hz - 20 kHz
阻抗输入:	3.3 k Ω
线路阻抗输出:	330 Ω
辅助阻抗输出:	2.2 k Ω
最大输入电平:	Mic 12dB / Line 16dB
最大输入电平(平衡):	Mic 22.4dBV / Aux 16dbV
标准输入电平:	Mic 45dBV / Line 0dBV
标准输出电平(平衡):	Mic 45dBV / Line 0dBV
前级输出电平:	4.4dBV
最大增益:	62dB
总谐波失真:	< 0.1 %
幻像供电:	+48V
工作电源:	AC220V/50Hz
机身尺寸:	430×44×238mm